

## DANE TECHNICZNE

# Ładowarka Bernafon miniRITE

Niniejsza ładowarka jest przeznaczona do aparatów słuchowych Bernafon Encanta miniRITE (MNR). Dzięki zastosowaniu połączenia stykowego zapewnia ona szybsze ładowanie - aparaty słuchowe są w pełni naładowane już po 2 godzinach.

### Właściwości techniczne

---

- Efektywne ładowanie stykowe
- Połączenie magnetyczne – zapewnia pewne umiejscowienie aparatów w ładowarce
- Kształt dostosowany do różnych długości słuchawek i rodzajów nasadek
- Gumowe nóżki zapewniające stabilność

Więcej informacji znajdziesz na [www.bernafon.com/charger-compatibility](http://www.bernafon.com/charger-compatibility)



---

#### Warunki pracy

Temperatura: +5°C do +40°C (41°F do 104°F)  
Wilgotność: 5% do 93% wilgotności względnej,  
bez kondensacji  
Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa

#### Warunki podczas transportu i przechowywania

Podczas przechowywania i transportu  
temperatura i wilgotność nie powinny  
przekraczać poniższych wartości:

#### Temperatura

transportu: -25°C do +70°C (-13 °F do 158°F)  
Wilgotność: 5% do 93% wilgotności względnej,  
bez kondensacji  
Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa

#### Temperatura

przechowywania: -25°C do +70°C (-13°F do 158°F)  
Wilgotność: 5% do 93% wilgotności względnej,  
bez kondensacji  
Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa

## DANE TECHNICZNE

Nazwa	Ładowarka Bernafon MNR
Wymiary	Wys. 57,5 mm / Sz. 70,4 mm / Gł. 44,5 mm
Waga	92 g
Kolor	Czarny
Przewód zasilający	USB-A – USB-C Odłączany przewód, długość 150 cm
Wskaźnik statusu	Dioda LED na ładowarce - wskazuje status włączenia/wyłączenia ładowarki Dioda LED na aparatach podczas ładowania - wskazuje status ładowania
Czas ładowania aparatów słuchowych	Maks. 2 godziny w zależności od początkowego stanu baterii i przechowywania: od +15°C do +35°C (+59°F do +95°F) Maks. 6 godzin w zależności od początkowego stanu baterii i przechowywania: od +5°C do +15°C i od +35°C do +40°C (+41°F do +59°F i +95°F do +104°F)
Dostarczony zasilacz	Dołączony adapter AC
Napięcie wejściowe ładowarki	5 V DC
Prąd wejściowy ładowarki	< 0,1 A (ładowanie dwóch aparatów słuchowych) < 5 mA w trybie czuwania (brak ładowania aparatów słuchowych)
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych	W przypadku podłączenia do dołączonego adaptera AC, urządzenie to jest zgodne z normą IEC 62368-1 lub równoważnymi normami bezpieczeństwa.
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V AC
Częstotliwość wejściowa adaptera AC	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V DC
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A