

## DONNÉES TECHNIQUES

# Chargeur Bernafon miniRITE

Ce chargeur est conçu pour les aides auditives Encanta miniRITE (MNR). Il fonctionne selon le principe de charge par contact et permet une charge plus rapide puisque les aides auditives sont complètement chargées en 2 heures.

### Caractéristiques techniques

---

- Charge par contact
- Connexion magnétique – assure une mise en place idéale des aides auditives pour la charge
- Forme adaptée aux différentes longueurs d'écouteurs et différents types d'embouts
- Base en caoutchouc pour garantir la stabilité



Pour plus d'informations sur la compatibilité, visitez notre site Internet : [www.bernafon.ca/charger-compatibility](http://www.bernafon.ca/charger-compatibility)

**Conditions de fonctionnement**  
Température : +5 °C à +40 °C (41 °F à 104 °F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative,  
sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

**Conditions de transport et de stockage**  
La température et l'humidité ne doivent pas  
excéder les limites mentionnées pendant des  
périodes prolongées lors du transport et du  
stockage

**Transport**  
Température : -25°C à +70°C (-13 °F à 158°F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative,  
sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

**Stockage**  
Température : -25°C à +70°C (-13 °F à 158°F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative,  
sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

# DONNÉES TECHNIQUES

Nom	Chargeur Bernafon MNR
Dimensions	H 57,5 mm / W 70,4 mm / D 44,5 mm
Poids	92 g
Couleur	Noir
Câble d'alimentation	USB-A à USB-C Câble amovible, longueur 150 cm
Voyants d'état	Voyant LED du chargeur : Indique l'état Marche/Arrêt du chargeur Voyant LED de l'aide auditive lors du chargement : Indique le mode de charge
Temps de charge des aides auditives	2 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +15 °C à +35 °C (+59 °F à +95 °F) 6 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +5 °C à +15 °C et +35 °C à +40 °C (+41 °F à +59 °F et +95 °F à +104 °F)
Unité d'alimentation électrique fournie	Adaptateur CA inclus
Tension d'entrée du chargeur	5 V CC
Courant d'entrée du chargeur	< 0,1 A (charge de deux aides auditives) < 5 mA veille (aucune aide auditive insérée)
Connexion à un équipement externe	Lorsqu'il est raccordé à l'adaptateur secteur fourni, cet équipement est conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.
Tension d'entrée de l'adaptateur CA	100-240 V CA
Fréquence d'entrée de l'adaptateur CA	50-60 Hz
Tension de sortie de l'adaptateur CA	5 V CC
Courant de sortie de l'adaptateur CA	1 A

**Fabricant :**

SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark

**Importé et Distribué par :**

Audmet Canada Ltd  
1600 - 4950 Yonge St  
Toronto, ON M2N 6K1  
fr.bernafon.ca



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark

[www.fr.bernafon.ca](http://www.fr.bernafon.ca)

Bernafon is part of the Demant Group.

