

TEKNISK DATA

Charger Plus miniRITE

Laddaren är avsedd för Bernafon Encanta miniRITE (MNR) hörapparater. Den använder kontaktladdning vilket ger en snabbare laddning: Full laddning på endast 2 timmar. Laddaren har ett integrerat batteri vilket gör att den fungerar som Power bank.

Tekniska specifikationer

- Kontaktladdning
- Integrerat batteri för användning som Power bank
- Som Power bank har laddaren kapacitet för tre fulla laddningar av två hörapparater
- Används som förvaring för att skydda hörapparaterna under transport
- Gummi undertill för att ge bra stabilitet
- Magnetisk anslutning – säkerställer korrekt placering av hörapparaterna vid laddning
- Utformad för att passa hörapparater med högtalarenheter i olika längder samt olika typer av insatser



För information om kompatibilitet, besök www.bernafon.com/charger-compatibility

Driftförhållanden

Temperatur: +5° C till +40° C (41° F till 104° F)
Luftfuktighet: 5 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Transport och förvaring

Temperatur och fuktighet får inte överstiga angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring:

Transport

Temperatur: -25° C till +70° C (-13° F till 158° F)
Luftfuktighet: 5 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Förvaring

Temperatur: -25°C till 70°C
Luftfuktighet: 5% till 93% relativ luftfuktighet, ej kondenserande, utan kondens
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

TEKNISK DATA

Namn	Charger Plus MNR
Mått	H 68,6 mm / B 81,9 mm / D 47,5 mm
Vikt	110 g
Färg	Svart
Elkabel	USB-A till USB-C Löstagbar kabel, längd 150 cm
Statusindikator	3 LED-lampor visar status från 0 till 100% LED-indikator laddare, ansluten till en strömkälla: Indikerar laddarens AV/PÅ-status. LED-indikator laddare, ej ansluten till strömkälla: Indikerar batterinivå för Power bank. LED-indikator hörapparater under laddning: Indikerar hörapparaternas laddningsstatus
Hörapparaternas laddningstid	Max 2 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +15 °C till +35 °C Max 6 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: 5° C till 15° C och 35° C till 40° C
Laddningstid för power bank-batteri	Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +15 °C till +35 °C
Medföljande strömförsörjningsenhet	AC-adapter ingår
Laddarens ingångsspänning	5 V DC
Laddarens ingångsström	< 0.5 A
Anslutning till extern utrustning	Vid anslutning till den medföljande AC-adaptern måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
AC-adapterns ingångsspänning	100-240 V AC
AC-adapterns ingångsfrekvens	50-60 Hz
AC-adapterns utgångsspänning	5 V DC
AC-adapterns utgångsström	1 A



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

www.bernafon.com

Berna fon is part of the Demant Group.

