

TEKNISK DATA

Bernafon Charger miniRITE

Laddaren är avsedd för Bernafon Encanta miniRITE (MNR) hörapparater. Den använder kontaktladdning vilket ger en snabbare laddning: Hörapparaterna når full laddning på endast 2 timmar.

Tekniska funktioner

- Kontaktladdning
- Magnetisk anslutning – säkerställer korrekt placering av hörapparaterna vid laddning
- Utformad för att passa hörapparater med högtalarenheter i olika längder och olika typer av insatser
- Gummi undertill för att ge bra stabilitet

För information om kompatibilitet, besök www.bernafon.com/charger-compatibility



Driftförhållanden

Temperatur: +5° C till +40° C (41° F till 104° F)
Luftfuktighet: 5 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Transport och förvaring

Temperatur och fuktighet får inte överstiga angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring:

Transport

Temperatur: -25° C till +70° C (-13° F till 158° F)
Luftfuktighet: 5 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Förvaring

Temperatur: -25° C till +70° C (-13° F till 158° F)
Luftfuktighet: 5 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

TEKNISK DATA

Namn	Bernafon Charger MNR
Mått	H 57,5 mm / B 70,4 mm / D 44,5 mm
Vikt	92 g
Färg	Svart
Elkabel	USB-A till USB-C Löstagbar kabel, längd 150 cm
Statusindikator	Laddarens LED-indikator: Indikerar laddarens AV/PÅ-status Hörapparatsens LED-indikator lyser under laddning: Indikerar laddningsstatus
Laddningstid för hörapparater	Max 2 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +15 °C till +35 °C Max 6 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: 5° C till 15° C och 35° C till 40° C
Medföljande strömförsörjningsenhet	AC-adapter ingår
Laddarens ingångsspänning	5 V DC
Laddarens ingångsström	< 0.1 A (laddning av två hörapparater) <5mA vilostrom (ingen hörapparat insatt)
Anslutning till extern utrustning	Vid anslutning via medföljande AC-adapter måste den externa utrustningen överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
AC-adapters ingångsspänning	100-240 V AC
AC-adapters ingångsfrekvens	50-60 Hz
AC-adapters utgångsspänning	5 V DC
AC-adapters utgångsström	1 A



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.

